



Programador/Duplicador Gang-08 Stand-Alone para eMMC.

Introdução

O SU-6808 foi projetado para atender dispositivos eMMC, executa a Programação, duplicação e verificação, ultra velocidade de 8 bits / 50MHz.

SU-6808 apresenta alta performance, com soquetes de apoio autônomos sendo 1 soquete Master e 08 soquetes para a programação/cópia. Além disso, acompanha software amigável que permite obter o arquivo a ser programado através do eMMC, cartão SD e PC.

Características

- Possui LCD 20x4 e 4 chaves de comando para modo Stand-alone. ao selecionar o arquivo do projeto inicia-se a programação.
- Facilidade nas operações de cópia e verificação.
- Detecta automaticamente quando a errada inserção do dispositivo ou a má conexão de pinos.
- Opcional Soquete Actuator. Faz com que a operação seja fácil e eficiente, aumentando o tempo de vida dos soquetes.
- Velocidade de programação até 8bits/50MHz.

Especificação

- Modelo: SU-6808
- Programação Gang: 8
- eMMC standard: MMCA, Ver Ver 4.1/4.2/4.3/4.4/4.41/4.51
- Dispositivo de armazenamento embutido: 32G Bytes de memória
- Comunicação: USB 2.0 Alta velocidade
- Display: Unidade principal: LCD 20x4 de fundo azul e escrita branco.
- Indicador LED: Aprovação, Reprovação

- Comando: 4 teclas [↑], [↓], [Esc], [GO]
- Dimensão: 300x210x66mm
- Peso: 7,8 kg (não incluso soquetes)
- Alimentação: 90V ~ 260V, 50 / 60Hz, 25W

Requisitos do Sistema PC

- Sistema Operacional: Windows 7, Vista ou XP (32bits e 64bits)
- Processador: Pentium 4 ou superior
- Tamanho da memória RAM: 2 GB RAM ou acima
- HD: programa principal: 500MB acima
- Buffer de dados: 8 GB acima
- Comunicação: USB 2.0 de alta velocidade

Acessórios padrão

- 01 Unidade Principal
- 01 Cabo USB
- 01 CD, incluso Driver e manual do usuários
- 01 Fonte de alimentação AC

Acessórios opcionais

Adaptador Tipo Ball Grid Array: SU-68xx-BGA-12x16, SU-68xx-BGA-12x18
SU-68xx-BGA-14x18, SU-68xx-BGA-11.5x13
SU-68xx-BGA162-11.5x13, SU-68xx-BGA162-12x16


Adaptador Tipo pin Pogo: SU-6808-BGA-K, SU-6808-BGA162-K

Socket Actuator, Press Bar

★ Adaptador tipo pin Pogo: 4 tipos de encapsulamentos 11.5x13 ,12x16, 12x18, 14x18mm.
São substituíveis de acordo a necessidade do cliente.



Socket Actuator + Press Bar SU-68xx-BGA



SU-6808-K-BGA

PACKLER DO BRASIL LTDA.

FONE: (11) 5182-5098 – FAX: (11) 5182-4075

E-Mail: comercial@packlerbrasil.com.br